

# P4000 (ピー・ヨンセン)

価格 ¥ 49,800 + 消費税

- 3MB FLASH まで対応
- ルネサス エレクトロニクス製マイコン内蔵のフラッシュ ROM に別売ソケットアダプタを使い書込み可能
- ホスト PC と USB 接続でオンライン書込み、内蔵メモリを使いホスト PC を使わないオフラインも可能
- MOT ファイルの読み込み・書込み・編集

## 製品内容

- ・ROM ライタ本体
- ・付属 CD
- ・AC アダプタ

※取扱説明書は PDF 形式で付属 CD に収録

## 別売ソケットアダプタ

- ・P4000 用ソケットアダプタのライタ側は 40P です。
- ・北斗電子製 PROM401F 用ソケットアダプタのうち ROM 内容が 256KB のものは、そのまま使用可能です。
- ※512KB 用は加工により簡単に使用可能。
- (対応マイコンの種類は弊社 WEB をご覧ください)



※ソケットアダプタは別売です

## 仕様概略

対応 ROM	EPROM(27C101・27C4001)または互換 OPT フラッシュ 28F101 ルネサス製マイコン内蔵フラッシュメモリ(別売 北斗電子製ソケットアダプタにて対応) ユーザブートフォーマットへの書込みが可能
VCC 電圧	3V 3.3V 4V 4.5V 5V 6V
VPP 電圧	12V 12.5V
PC 動作環境	Windows98・2000・XP 日本語環境
PC I/F	USB(-B)
データバッファ用メモリ	フラッシュメモリ 32M(4M×8)bit 内蔵
コントロールソフト	Windows98・2000・XP 日本語環境で操作可
操作可能ファイル	モトローラ S フォーマット(※.MOT)
本体電源	AC アダプタ(付属)
本体ケース寸法/重量	89×134×36mm/210g

●製品の仕様及び価格につきましては、予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。

(14.03)

株式会社 **北斗電子**

〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3-7

TEL011・640・8800 FAX011・640・8801

E-mail: support@hokutodenshi.co.jp (技術サポート窓口)

URL: http://www.hokutodenshi.co.jp

販売代理店